

Brezžični senzorji (oddajne enote)

- Ta brezžična družina artiklov je sestavljena iz oddajnih in sprejemnih enot, ki lahko sodelujejo v sistemu.
- K eni sprejemni enoti lahko pridružite do največ 30 oddajnih enot, in k eni oddajni enoti neskončno sprejemnih enot.
- Uporabni so za krmiljenje svetilnih ali ostalih tokokrogov.
- Kodirana komunikacijska frekvenca je 868,4 MHz, doomet na odprtem do 200 m.

DMSNR01 in DMSNR04 - 360° podometna izvedba



- Podometni senzorji gibanja za stropno montažo.
- Delovanje na baterije (DMSNR01) ali na 230 VAC (DMSNR04).

DMSNR02 - 120° stenska izvedba



- Montaža na steno.
- Delovanje na baterije.

DMSNR03 - 180° stenska ali stropna montaža



- Senzor gibanja za montažo na steno ali na strop.
- Delovanje na baterije

Tehnični podatki

Tracon koda	DMSNR01	DMSNR02	DMSNR03	DMSNR04
Napajalna napetost	1 x litijski akumulator. Pričakovana življenjska doba: > 4 leta (50 zaznav/dan pri 25 °C)	3 x LR03 baterije. Pričakovana življenjska doba: > 4 leta (50 zaznav/dan pri 25 °C)	3 x LR03 baterije. Pričakovana življenjska doba: > 4 leta (50 zaznav/dan pri 25 °C)	230 V ~ 50 Hz
Radijska frekvenca	868,4 MHz. 200 m dometa na prostem			
Senzor osvetljenosti	3 Lux - 100 Lux			
Območje zaznavanja	360° / Ø6 m 3 m višine	120° / 6 m	180° / 10 m	360° / Ø6 m 3 m višine
Obratovalna temperatura	-10°C - +40°C			
Stopnja zaščite	IP 20			