

Tester napetosti & Preizkus kontinuiteto

PAN MV-1000AD

Tester napetosti 1000V LED + LCD

- Analogni LED in osvetljen digitalni LCD zaslon
- **2-polni vrtljivi prikazovalnik polja**
- **Preklapljati obremenitev za zatiranje potepuških napetosti razločiti "pravi" napetost nezaželenih napetosti**
- Za nizke napetosti do 24 V: zelena, za nevarne napetosti od 50 V: rdeča
- **30 mA FI-test**
- 1-polni fazni preskus z zvočnim alarmom
- **LED ročna svetilka**
- Data Hold
- Samodejni izklop
- **Vode in zaščita pred prahom IP 64**
- **Preverjena varnost s strani TÜV**

Obseg dobave: Navodila za uporabo, Z navojnimi konektorji za popoln stik v vtičnicah



Tehnične specifikacije	PAN MV-1000AD
Enosmerna napetost (V =)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Izmenična napetost (V ~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Upor (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Preizkuševalac prehodnosti (•)))	< 400 k Ω
Natančnost (%)	3,0 % - 5,0 %
Dimenzije	240 x 73 x 34 mm
Teža (bruto / mreža)	493 / 207 g
Potrebna baterija:	2x 1,5V AAA
Kategorija merjenja (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN MV-1000AD Video DE:



PAN MV-1000AD Video EN:

